Inserti di tenuta per alimentatori a commutazione

Gli alimentatori a commutazione Interroll dispongono di diversi passacavi sigillati con tappi ciechi. Per il collegamento del cavo sono disponibili tre diversi set di inserti di tenuta, che offrono un grado di protezione IP54 e fungono da scarico della trazione per il collegamento del cavo.

Varianti di esecuzione

Sono disponibili tre diversi set di inserti di tenuta:

	Set 1	Set 2	Set 3
Collegamenti a 400 V AC	2 inserti di tenuta M25 per cavo a sezione circolare da ø8 fino a 17 mm		
Collegamento errori	1 inserto di tenuta M12 per cavo a sezione circolare da ø2 fino a 5 mm		
Collegamenti a 24/48 V DC	2 inserti di tenuta M20 per cavo a sezione circolare da ø5 fino a 13 mm	2 inserti di tenuta M20 per un cavo piatto	2 inserti di tenuta M20 per due cavi piatti
Codice articolo	S-1115405	S-1115406	S-1115407

Ogni alimentatore è consegnato con un set adatto. I set sono ordinabili anche singolarmente.

Chiave magnetica

La chiave magnetica è dotata di un magnete al neodimio di alta qualità e offre numerose funzioni. La chiave magnetica permette ad esempio di cambiare il protocollo bus, ripristinare le impostazioni di fabbrica o avviare la procedura di TeachIn sulla MultiControl.

Codice articolo: S-64100210

Interlock



Il RollerDrive EC5000 viene fissato con un dado zigrinato sul lato del cavo con una coppia di serraggio di 70 Nm. Nei casi in cui il dado zigrinato non può essere serrato a 70 Nm, è possibile utilizzare l'Interlock come alternativa.

Per utilizzare questa possibilità di fissaggio, è necessario spingere prima il foro esagonale sull'asse di fissaggio del RollerDrive. Serrando la vite integrata sull'Interlock, l'asse non si muove più nell'Interlock.

L'Interlock deve essere fissato al profilo laterale del sistema di trasporto con due fori.

Codice articolo: S-1120484

Dati tecnici

- Materiale: Acciaio, zincato:
- Intervallo di temperatura: da –30 fino a 40 °C

© 12 | 2024 Interroll